

**- CYBERGENOM -**  
SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL  
**TELEFOT-200-S / 1KS**  
**INSTRUCCIONES**

**PRESENTACION.-**

El telemando portátil **TELEFOT-xx-S** está diseñado para enviar una orden momentánea de disparo. Esta orden puede alcanzar al receptor situado hasta a 1 Km. (modelo 1KED) o 200mts. (modelo 200ED) de distancia en espacios abiertos y en óptimas condiciones.

El transmisor se monta en caja ligera con película de apantallamiento interna, antena engomada, indicador de funcionamiento y pulsador de emisión de orden.

La unidad receptora también se alimenta con una pila de 9V y dispone de una salida jack estéreo de 3'5mm. de tipo relé analógico así como de 1 piloto indicador de funcionamiento y 1 piloto de recepción/activación.

El conjunto funciona en modo -pulsado sostenido- para el pulsador permitiendo al usuario controlar el tiempo que ha de permanecer cerrado el relé analógico de disparo.

**PRUEBA DEL KIT.-**

Conecte el cable del disparador (no incluido) a la salida jack estéreo de la unidad receptora y a su cámara. Accione el interruptor de la unidad receptora y verá como se ilumina el piloto amarillo; en este punto está todo listo para pulsar los botones del emisor pero antes: **CERCIORESE DE QUE HAY AL MENOS 4 mts. ENTRE EL EMISOR Y EL RECEPTOR.**

**DISPARAR:** Pulse el botón rojo en el transmisor y accionará el relé analógico correspondiente al disparo a la vez que se ilumina el piloto rojo. Cuando suelte este botón se liberará el relé analógico y se apagará el piloto rojo.

**CARACTERÍSTICAS TECNICAS.-**

- Frecuencia homologada de 434Mhz/868Mhz.
- Alcance máximo en óptimas condiciones = 200mts./1Km.
- Receptor superheterodino.
- Alimentación Receptor = Pila de 9V.
- Alimentación transmisor = Pila de 9V.
- Tipo de activación: Contactos analógicos N/A.
- Corriente máxima a pilotar: 100mA.

**IMPORTANTE:** Dada la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor, se aconseja no usar el telemando a distancias inferiores a 4mts. Incluso a estas distancias puede que el disparo se desactive solo.